

## 2BSafe

## DRAAGBARE WAAKLAMP MET NOODFUNCTIE

Technische gegevens	
Voedingsspanning	220-240V AC/50-60Hz
Maximaal opgenomen vermogen	3VA
Laadtijd	24 uur
Autonomie	3 uur
Beschermingsgraad	IP20
Relatieve vochtigheid	Tot 95%
Werkings temperatuur	+5 tot 40°C
Materiaal	Bayblend FR3010, transparante Polycarbonaat
Buiten afmetingen	80 x 60 x 24 mm
Gewicht	71 gr.
Garantie	2 jaar

### Algemeen

De *2BSafe* waaklampen zijn binnenshuis overal waar wat extra verlichting gewenst is bruikbaar. Elk waaklampje dient permanent met het lichtnet verbonden te zijn, om het laadproces te verzekeren. Het laden start van zodra de netspanning aanwezig is. De centrale LED, de laadindicator, brandt continue en geeft een zwak geel licht. In geval van stroompanne verandert de waaklamp in een noodlicht, een gewaardeerde hulp voor klein en groot, thuis of op het werk.

### Werking

Van zodra het waaklampje op de netspanning staat begint het laden. Achteraan het toestel staat een schakelaar « ON-OFF ». In stand *ON* branden de 4 LED's op lage sterkte wanneer de netspanning aanwezig is, en op 100% in geval van een stroompanne, met minimaal 3 uur autonomie. In stand *OFF* blijft het licht gedoofd in geval van een stroompanne, zo wordt de autonomie langer behouden in geval er toch extra licht nodig is (stand *ON*). Het licht kan op elk moment op *ON* geplaatst worden, ongeacht er een stroompanne is of niet.



ELightsS s.a.  
 Avenue de l'expansion 16  
 B-4432 Alleur  
 Belgium

+32 (0)4 340 46 60  
 +32 (0)4 340 46 61  
[info@elights.be](mailto:info@elights.be)  
<http://www.elights.be>