

Draagbare LED nacht/waaklamp met noodfunctie, geïntegreerde batterij met 3 uur autonomie voor plaatsing in een stopcontact. Het apparaat kan gebruikt worden als nood/indicatie/nachtverlichting in een vergaderzaal, kinderkamer, salon, gang, nachthal, schakelkast enz..

De 2BSafe waaklamp kan binnenshuis overal gebruikt worden waar een lichtpunt vereist is. Het toestel moet permanent in een stopcontact (types C,E,F,J of N) zitten. Het oplaadproces start van zodra het toestel wordt verbonden met de netspanning. De centrale oranje indicatie LED die aangeeft dat het toestel oplaadt geeft continue een zwak licht af. Bij een stroompanne schakelt het grote licht in en wordt de waaklamp een handig hulpmiddel voor klein en groot. De noodfunctie kan gedeactiveerd worden met een schakelaar om het ontladen van de batterij te vermijden bij een stroompanne. De 2BSafe kan hierdoor eveneens gebruikt worden als zaklamp.



Technische gegevens

Lichtopbrengst	28 Lumen
Kleurtemperatuur	5700 K
Autonomie	3 uur
Permanent of niet permanent	Permanent
Lichtbron	LED 3 W
Montage	Muurmontage
bescherming tegen vocht en stof (IP waarde)	IP20
Slagvastheid	IK02
Autotest	Nee
Data centralisatie	Nee
Voedingspanning	230 Vac - 50 Hz
Gewicht	71 gr.
Afmetingen	80 x 60 x 24 mm
Batterij	NiMh - 3,6 V - 120 mAh Niet vervangbaar